



HQL LED PRO^{4,5,8} - светодиодная замена лампам ДРЛ для наружного применения

Наименование	Код EAN	w ₂ W	Im	K	Ra	l [mm]	d [mm]	t [h]	IP	5 year guarantee	No.	
HQL LED PRO – замена 50 Вт/80 Вт/125 Вт												
HQL LED 1800 lm 16 W/2700K E27	4058075362949	50	E27	16	1800	2700	≥80	153	75	50000	A+	1
HQL LED 2700 lm 23 W/2700K E27	4058075124806	50	E27	23	2700	2700	≥80	145	75	50000	A+	2
HQL LED 2000 lm 16 W/4000K E27	4058075362963	50	E27	16	2000	4000	≥80	153	75	50000	A++	1
HQL LED 3000 lm 23 W/4000K E27	4058075124783	50	E27	23	3000	4000	≥80	145	75	50000	A++	2
HQL LED 3600 lm 30 W/2700K E27	4058075124844	80	E27	30	3600	2700	≥80	170	75	50000	A++	3
HQL LED 4000 lm 30 W/4000K E27	4058075124820	80	E27	30	4000	4000	≥80	170	75	50000	A++	3
HQL LED 5400 lm 46 W/2700K E27	4058075124868	125	E27	46	5400	2700	≥80	195	80	50000	A+	4
HQL LED 6000 lm 46 W/4000K E27	4058075127234	125	E27	46	6000	4000	≥80	195	80	50000	A++	4
HQL LED PRO – замена 125 Вт/250 Вт												
HQL LED 5400 lm 46 W/2700K E40	4058075124967	125	E40	46	5400	2700	≥80	204	80	50000	A+	5
HQL LED 6000 lm 46 W/4000K E40	4058075124943	125	E40	46	6000	4000	≥80	204	80	50000	A++	5
HQL LED 11700 lm 95 W/2700K E40	4058075125001	250	E40	95	11700	2700	≥80	270	110	50000	A++	6
HQL LED 13000 lm 95 W/4000K E40	4058075124981	250	E40	95	13000	4000	≥80	270	110	50000	A++	6

- Замена для ДРЛ: подходит для работы с обычным ПРА для ДРЛ
- Замена для других газоразрядных ламп: подходит для работы на линейное напряжение без ПРА
- Экономия до 78 % энергии при использовании в качестве замены ртутным лампам
- Эффективное теплораспределение для широкого ряда температур

HQL LED HIGHBAY^{4,5,6,7,8} - светодиодная замена лампам ДРЛ для светильников высоких пролетов

Наименование	Код EAN	w ₂ W	Im	K	Ra	l [mm]	d [mm]	t [h]	IP	5 year guarantee	No.	
HQL LED HIGHBAY – замена 250 Вт/400 Вт												
HQL HIGHBAY 250 120° 95 W/4000K E40	4058075135864	250	E40	95	13000	4000	≥80	280	190	50000	A++	7
HQL HIGHBAY 400 120° 140 W/4000K E40	4058075135888	400	E40	140	20000	4000	≥80	310	230	50000	A++	8

- Замена для ДРЛ: подходит для работы с обычным ПРА для ДРЛ
- Замена для других газоразрядных ламп: подходит для работы на линейное напряжение без ПРА
- Рабочая температура -20...50 °C
- Экономия до 65 % энергии при использовании в качестве замены ртутным лампам

¹ L70/B50 | ² Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самый высокий) до Е (самый низкий) | ³ Более подробные гарантийные условия описаны на www.ledvance.com.ru/guarantee | ⁴ Лампа может быть больше и тяжелее, чем заменяемая. Необходимо проверить это перед установкой, насколько светильник и подвес способны выдержать вес лампы | ⁵ Не подходят для работы с блоками розжига | ⁶ Необходимо установить защитный тросик | ⁷ Чтобы обеспечить полную светоотдачу и срок службы продукта, рекомендуем снять стекло и крышку светильника | ⁸ Работа с конденсатором может привести к снижению коэффициента мощности всей системы