

Монтаж электроустановочных изделий с посадочным размером 60 мм в рамках-суппортах PDA-N на короба "In-Liner"

Рамка-суппорт PDA-N предназначена для монтажа электроустановочных изделий (ЭУИ) различных серий с посадочным размером 60x60 мм любого производителя в короба серии "In-Liner":

- код 10153 - рамка-суппорт PDA-N для монтажа ЭУИ в короба TA-GN 100x40, 100x60, 100x80 мм;
- код 10163 - рамка-суппорт PDA-N для монтажа ЭУИ в короба TA-GN 120x40, 120x60, 120x80 мм;
- код 10173 - рамка-суппорт PDA-N для монтажа ЭУИ в короба TA-GN 150x60, 150x80 мм.

Также с помощью рамок-суппортов типа PDA-N можно установить 2 модуля электроустановочных изделий серии "Brava" (см. инструкцию ниже). Таким образом, для организации рабочего места потребуется:

- короб серии "In-Liner";
- рамка-суппорт типа PDA-N;
- каркас для настенной скрытой установки код 75023W;
- рамка для настенной скрытой установки код 75010W;
- электроизделия серии "Brava" (2 модуля, механизмы белого цвета).



Разместите внутри короба фиксатор рамки (защелками наружу) и пропустите через него кабель. Потяните на себя фиксатор, и он защелкнется с внутренней стороны на короб



На основание короба защелкиванием установите рамку-суппорт PDA-N. Подведите кабели к электроустановочному изделию



Электроизделие в каркасе (который обычно используется для скрытой установки ЭУИ в стены) с посадочным размером 60 мм зафиксируйте в рамке-суппорте при помощи 2-х шурупов-саморезов, поставляемых в комплекте с рамкой PDA-N



Защелкиванием установите декоративную рамку электроустановочного изделия. Защелкиванием установите крышки на короб