

Инверторные цифровые бензиновые электростанции «ЗУБР» используются в качестве мобильного или аварийного источника электропитания. Идеальное качество тока дает возможность снабжать электроэнергией самые требовательные устройства, подключая их напрямую без стабилизаторов. Пластиковый шумоизоляционный корпус делает работу тихой, а небольшой вес и ручки для переноски повышают мобильность устройства.

Портативный, компактный и самый легкий генератор. Идеален для использования на рыбалке, охоте и пикнике

Компактный генератор средней мощности для временного питания и зарядки чувствительных электроприборов

Мобильный генератор повышенной мощности подстрахует питание важных электроприборов, как на природе, так и на даче

Мощный и бесшумный генератор. Подойдет для питания торговых объектов, для работ на стройке или частичного энергообеспечения дачного дома



Артикул	ЗИГ-1200	ЗИГ-2000	ЗИГ-2500	ЗИГ-3500
Номинальная мощность, Вт	1000	1800	2200	3000
Максимальная мощность, Вт	1200	2000	2500	3500
Номинальное вырабатываемое напряжение, В/Гц	~220/50			
Тип генератора	синхронный бесщеточный (с неподвижным статором)			
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением			
Запуск	ручной			
Мощность двигателя, л.с.	3,2	5,2	5,2	5,7
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	72	127	125	149
Емкость топливного бака, л	3,6	5,7	5,7	5,7
Вид топлива	бензин Аи92			
Время работы на полном баке, ч*	4,3	4,2	4,2	3,1
Количество розеток 12В/220В	1/1	1/2	1/2	1/2
Масса, кг	18,7	29	29,5	29,7

Упаковка: картонная коробка. \* При нагрузке 100% от номинальной